

# ディーゼル発電機 三相・单相切换仕様機 デンヨー

## 3電源仕様

切替スイッチひとつで、三相400V級⇔

三相200V級⇔单相100/200V級が

切替えられますので、

1台でさまざまな用途  
に使用できます。




DCA60ESH

## ◆安全な切替が可能

三相4線式・单相3線式発電機出力モードの切替  
えは、スイッチ(三相・单相切换機)で行います。  
切替スイッチは不意に操作できないよう制御パネ  
ル内に設置してあります。

## 出力端子の接続



## ■仕様

項目	型式	DCA-13SPK		DCA-25ESI		DCA-60ESH			
発 電 機	周波数	Hz	50	60	50	60	50	60	
	出力	三相(3線)(4線)	kVA	10.5	13	20	25	50	60
		单相(3線)	kVA	6.1	7.5	11.5	14.4		
	電圧	三相(3線)(4線)	V	200	220	200	220	200	220
		单相(3線)	V	100/200	110/220	100/200	110/220		
	電流	A	30.3	34.1	57.7	65.6	144	157	
	力率	三相(3線)(4線)		0.8					
	单相(3線)		1.0						
極数			4						
エ ン ジ ン	定格出力	kW	10.1	12.4	19.1	23.5	48.5	57.4	
	回転速度	min	1500	1800	1500	1800			
	燃料		軽油						
	燃料タンク	ℓ	62				125		
	燃料消費量※1	ℓ/h	2.4	2.9	3.3	4.2	8.9	10.6	
	バッテリー	×個	65D31R×1		80D26R×1		80D26R×2		
寸 法	長×幅×高	mm	1400×650 ×900		1540×680 ×900		2050×880 ×1250		
	整備質量(乾燥質量)	kg	559(490)		642(564)		1380(1240)		
	騒音値※3	LwAdB	89		90		92		
お問合せコード		65		68		73			

※1 三相出力での70%負荷時です。

※2 無負荷定格回転60Hzの値です。