

# 電動ハンマー (ハツリ専用) マキタ・ヒルティ・日立

ノミは販売です

## ■仕様



H41SA3



HM1201



GSH11E

項目	型式	小型			充電式	中型		
		H41SA3	GSH5XN	HM0810	TE500A36	GSH9VC	HM1201	TE700AVR
メーカー		日立	ポッシュ	マキタ	ヒルティ	ポッシュ	マキタ	ヒルティ
シャンク		六角軸 17mm			SDS max	六角軸 21mm		SDS max
電源	V	単相100			36Vバッテリー	単相100		
消費電力	W	1050	1025	1050	—	1350	1130	1300
全負荷打撃数	回/分	2870	2750	2900	3300	2720	2000	2760
電源コード	m	5	4	5	—	4	5	3.5
全長(本体)	mm	389	465	410	543	540	480	564
重量	kg	4.5	5.5		7.9	8.5	8.7	7.9
お問合せコード		1185			3199	4207	1890	4552

項目	型式	大型				超大型		
		TE1000AVR	GSH11E	HM1213C	HM1511	H65SB3	HM1810	TE2000AVR
メーカー		ヒルティ	ポッシュ	マキタ		日立	マキタ	ヒルティ
シャンク		TE-S 22mm	SDS max	六角軸 30mm		専用タイプ 29mm	TE-S 22mm	
電源	V	単相100						
消費電力	W	1550	1500	1430		1240	1430	1550
全負荷打撃数	回/分	1950	1890	1900	1300	1400	1100	1800
電源コード	m	3.5	5					3.5
全長(本体)	mm	700	570	576	781	731	824	731
重量	kg	12.5	10.1	10.2	18	17.2	32	14.5
お問合せコード		1974	4383		724		1841	4968

※HM1810の先端工具は他の六角軸の電動ハンマーと互換性はありません。専用工具が必要です。